

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
DIGITALNI UBODNI TERMOMETAR 31.1047

Oblasti primene i pogodnosti aparata

- Merenje temperature tečnih, gustih i polučvrstih proizvoda u domaćinstvu, profesiji ili hobiju, takođe i životnih namirnica shodno HACCP standardima.
- Dužina merne sonde 60 mm
- Vodootporan (kapi, para) shodno IPSS standardima
- Automatsko isključenje

Za Vašu sigurnost

- Proizvod je isključivo namenjen za gore navedenu primenu. Ne upotrebljavajte ovaj proizvod drugačije nego što je navedeno u ovom uputstvu.
- Samostalna popravka, obnavljanje ili prepravka aparata nisu dozvoljene.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu u medicini ili za davanje javnih informacija već isključivo za privatnu i ličnu upotrebu.
- Ne izlagati aparat ekstremnim temperaturama, udarcima i vibracijama
- Samo merna sonda je otporna na temperaturu do 250 °C.
- Ne stavljati mernu sondu direktno iznad otvorenog plamena.
- Ne potapati element za prikaz u vodu jer voda može prodrati u unutrašnjost instrumenta i oštetiti elektronske delove.

Puštanje u rad

- Otvorite fah za bateriju uz pomoć novčića i odstranite izolacionu foliju ispod baterije. Zatvorite poklopac.
- Uklonite zaštitnu foliju sa displeja aparata.
- Aparat se uključuje automatski čim sondu otklopate
- Svi segmenti će biti u kratkom roku prikazani
- Aparat je sad spreman za upotrebu
- Displej pokazuje aktuelnu temperaturu.
- Senzor se nalazi u vrhu sonde za merenje. Ubodite sondu najmanje 2 cm duboko u objekat merenja.
- Za isključivanje aparata zaklopite sondu.
- Ukoliko se aparat u uključenom stanju ne koristi sam se isključi nakon 10 minuta.
- Nakon upotrebe sondu obavezno zaklopite.

Održavanje i nega

- Čistite aparat sa mekom, blago navlaženom krpom bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava za pranje.
- Izvadite bateriju ako aparat duže ne koristite.
- Čuvajte aparat na suvom mestu.

Zamena baterije

- Otvorite fah za bateriju uz pomoć novčića. Poklopac okrećite u pravcu strelice i natpisa OPEN. Postavite novu bateriju (CR2032) sa plus polom na gore.
- Vodite računa o prstenu za dihtovanje pritom.
- Zatvorite poklopac vrteći ga u pravcu strelice sa natpisom CLOSE.

Ukoliko Vam aparat ne funkcioniše iz bilo kog razloga obratite se uvozniku ili prodavcu.

Tehnički podaci

Raspon merenja temperature:	od -40 °C do + 250 °C
Tačnost merenja:	± 0.5 °C od -20+150 °C ± 1 °C inače
Radni raspon:	0 °C...+50 °C
Zaštita:	IP55
Baterija:	1 X CR2032 dugme- baterija
Dimenzije:	116 x 38 x 20 mm
Težina:	41.2 gr.

